



CX10,CX20,CX40

Reguladores de Carga con Pantalla LCD

Características

- Visualización LCD del estado de carga de la batería
- Visualización del nivel de carga y descarga
- Aviso acústico de desconexión de carga
- Indicación del estado de las cargas
- Elección entre 5 tipos de desconexión de carga
- carga profunda/ absorción/flotación regulación PWM (tipo serie)
- Compensación de temperatura integrado
- Terminales cubiertas (hasta 16mm²)
- Protección total contra estado sólido

La serie CX es una familia de reguladores de carga sofisticados con excepcionales características y con precios razonables. Además de una perfecta regulación PWM con compensación de temperatura integrada los controladores proporcionan la visualización de funciones de programación y de seguridad.

El estado de carga de la batería está claramente visualizado en un cuadro de barra, tanto para la energía que fluye de la batería y hacia la batería y el estado de las cargas. (Por ejemplo sobrecarga, cortocircuito de las cargas). La función de protección de descarga profunda puede ser ajustada a tres modos diferentes: voltaje controlado, SOC controlado o adaptable.

Avisos acústicos integrados, también una función 'nightlight' programable.

Como un accesorio podemos proporcionar una salida de Administración del Exceso de Energía para controlar artefactos Phocos especiales como los refrigeradores/neveras SF solares.

El diseño compacto de la caja está preparado para ser montado en rieles tipo DIN (artefacto para montaje disponible como accesorio).

Modelos

TIPO	CX10	CX20	CX40
Corriente Máxima de Cargado	10A	20A	40A
Corriente Máxima de Cargas	10A	20A	40A
Voltaje del sistema	12/24V	12/24V	12/24V
Autoconsumo de energía	<4mA	<4mA	<4mA
Dimensiones (ancho x alto x profundidad)	92x93x38mm	92x93x38mm	92x93x38mm
Tipo de Protección	IP22	IP22	IP22

